

Generador 6.0 KWA

WULKAN OGNIA

WK-GG-65

Frecuencia: 50Hz

Voltaje: 220V

Modelo de motor: LT190F

Modelo: 15.0HP

Tipo de motor: Enfriado por aire/4 tiempos/OHV/ciclo único

Sistema de arranque: Retroceso/Eléctrico

Desplazamiento: 420cc

Salida Máxima: 6.5kW

Capacidad de tanque: 25L

Tiempo de funcionamiento continuo: 8hrs

Consumo mínimo de combustible: 313g/kW x horas

Nivel de ruido: 76dB

Capacidad de aceite Lubricante: 1.1L

Uso de Lubricante: SAE 30

Dimensiones: 695x525x545

Peso: 85Kg

Garantía 6 meses



Garantía 6 meses